


34940 S SENSOR PIR INT 10M

Czujnik ruchu PIR

5905339349408



S SENSOR PIR INT 10M



Czujnik detekcji ruchu do użytku wewnątrz pomieszczeń. Poprzez połączenie go w aplikacji z wybranymi urządzeniami SMART, nie tylko zapali światło po wykryciu ruchu, ale uruchomi dowolnie zaprogramowaną czynność - zależnie od sparowanych urządzeń SMART i przypisanej im funkcji. Czujnik posiada zasilanie bateryjne, jak również możliwość ładowania przez USB. O niskim poziomie naładowania baterii poinformuje nas alarm. Dowiedz się więcej o Kanlux SMART na www.kanluxsmart.com.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Sterowanie: Wi-Fi 2,4 GHz

Alarm dźwiękowy o niskim poziomie baterii: tak

Baterie w zestawie: nie

Regulacja czułości: tak

Zasilanie bateryjne: tak

Zasilanie bateryjne: 2 x CR123A

Napięcie znamionowe [V]: 2 x 3V DC / 5V USB

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: -10+40

Rodzaj czujnika: PIR

kąt działania czujnika [°]: 120

Stopień IP: 20

Zasięg czujnika [m]: 8

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 125

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 125

Masa jednostkowa netto [g]: 54

Gramatura [g]: 82.4

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 10.3

Szerokość kartonu [cm]: 33.5

Wysokość kartonu [cm]: 33

Długość kartonu [cm]: 45

Objętość kartonu [m³]: 0.049748