


## 28026 BRAVO DRIVER 40W

Zasilacz LED

5905339280268



### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 0,25

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**$\lambda$ :** 0,95

**Moc maksymalna [W]:** 40

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1

**Rodzaj zasilacza:** stałoprądowy

**Zabezpieczenie przeciążeniowe:** tak

**Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** tak

**Zabezpieczenie termiczne:** 110°C

**Zabezpieczenie zwarciove:** tak

**Maksymalna temperatura Ta [°C]:** 25

**Napięcie wejściowe - PRI [V]:** 220-240

**Napięcie wyjściowe - SEC [V]:** 30-42

**Prąd wyjściowy - SEC [mA]:** 1050

**Stopień IP:** 20

**Tc [°C]:** 75

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 6

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 6

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 60

**Masa jednostkowa netto [g]:** 130

**Gramatura [g]:** 159.17

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 15

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3.5

**Waga kartonu [kg]:** 9.5502

**Szerokość kartonu [cm]:** 35

**Wysokość kartonu [cm]:** 21

**Długość kartonu [cm]:** 43

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.031605

**28026 BRAVO DRIVER 40W**

---

Zasilacz LED