

KANLUX IQ-LED ES-111 12W

Ściemniacz	1 lampa IQ-LED ES-111		2 lampy IQ-LED ES-111		4 lampy IQ-LED ES-111	
	poziom minimalny [%]	poziom maksymalny [%]	poziom minimalny [%]	poziom maksymalny [%]	poziom minimalny [%]	poziom maksymalny [%]
ELKO RS16/400 GLI	1%	94%	2%	94%	1%	94%
Varilight V-PRO (Screwfix) JQP401W 94816 (5021575581065)	8%	93%	8%	94%	8%	94%
Gira 2262 00	3%	94%	2%	93%	0%	94%
ABB 6523UJGL-214	5%	91%	5%	89%	5%	89%
ABB 2251 UCGL-92-507	0%	95%	0%	96%	0%	95%
KOPP arktis-weiß 809702013	2%	92%	2%	92%	2%	93%
GIRA Dimmer Druck-Wechsel	5%	93%	4%	93%	4%	93%
HPM Cat 400T Trailing Edge	7%	87%	7%	87%	8%	87%
LIVINGLIGHT L-N-NT441N 110/127V 50/60HZ 220V/230V 400W	1%	82%	1%	83%	1%	87%
SCHNEIDER CLIPSAL E8431EPD4	6%	94%	6%	93%	6%	93%
CLIPSAL 32E450TM	9%	94%	9%	94%	9%	94%
CLIPSAL 31E2RUDM Universal Dimmer	4%	88%	4%	89%	4%	89%
HPM Cat 250T Trailing Edge	8%	90%	8%	90%	8%	90%
CLIPSAL 32E450LM	4%	99%	4%	97%	0%	98%
CLIPSAL 32ELEDM	4%	93%	4%	93%	4%	93%

* Kanlux SA nie odpowiada za skutki zmian konstrukcyjnych wprowadzanych przez producentów do ww. ściemniaczy a mogących mieć wpływ na ich kompatybilność ze źródłami światła Kanlux iQ-LEDIM